

# OX4T

## Univerzálny prijímač 4-kanálový zo série One s integrovaným vysielačom.



Na diaľkové ovládanie ľubovoľnej automatizácie brán, garážových vrát, závor, roliet, žalúzií, osvetlenia, zavlažovania alebo iných elektrických obvodov.

### Vybavený konektorom BUS T4 pre pripojenie s Pro-View.

**Širší systém:** OX4T spravuje 4 výstupy ovládané 4 relé, použiteľnými ako výkonové relé alebo ako suchý kontakt, čím sa systém Opera rozširuje aj na nepripravené zariadenia.

Vďaka internému vysielaču možno OX4T použiť ako opakovač signálu na zvýšenie prevádzkovej vzdialenosti medzi vysielačmi a inými prijímačmi série One.

**Pohodlný a funkčný:** OX4T je možné rádiovlo pripojiť k rozhraniu O-Box a cez BUS T4 k multifunkčnému displeju Pro-View na vykonávanie programovania, diagnostiky, časovania a správy kódov, aj na diaľku pomocou modulov OVBT a OVBTGSM.

**2 režimy programovania:** "Režim I" a nový "rozšírený Režim II", ktorý umožňuje rozšíriť počet príkazov až na 14.

**Multikódový:** OX4T je kompatibilný aj s vysielačmi s kódovaním O-code, Smilo, Flo, FloR, FloR TTS.

OX4T je vybavený veľkou pamäťou, ktorá umožňuje uchovať až 1024 vysielačov a môže byť chránená heslom.

Kód	Popis	ks v bal.
<b>OX4T</b>	Univerzálny rádiový prijímač 4-kanálový s integrovaným vysielačom	1

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie (Vac 50/60 Hz)	110 ÷ 240
Max. odber prúdu (mA)	80
Kódovanie	O-Code / TTS / Flor (Rolling Code); alebo Smilo (Rolling Code) alebo Flo
Frekvencia (MHz)	433,92
Impedancia antény (Ohm)	lepšia ako 0,5 pre úspešný signál
Odhadovaný dosah (m)	200 vo voľnom priestore, 35 v interiéri
Radiačný výkon (Dbm)	2
Max. počet zapamätateľných vysielačov	1024
Výstupy	4 relé s kontaktmi NO a NC, bezpotenciálové
Kapacita kontaktov	5 A - 250 V
Čas timerov	programovateľé od 2 s po 540 min.
Stupeň ochrany (IP)	44 (neporušený kryt)
Prevádzková teplota (°C min./max.)	od -20° do +55°
Rozmery (mm)	128x112x43 v.
Hmotnosť (g)	260